

产品型号	D78L05
产品信息	三端正电压稳压器
产品简介	<p>D78L05是一款三端正电压稳压器，其应用范围很广，包括了本地调整和本机调整。此系列的调整器更完整了，包括内部电流限制，热关断保护，以及使其实质上地从输出过载上免疫的安全区域补偿。如果有足够的散热，这些调整器便可以提供高达100mA的输出电流。</p> <p>D78L05适用于 TO-92和SOT-89-3封装。</p>
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 超出温度范围输出电压公差±5%</li> <li>● 输出电流 100 mA</li> <li>● 内部热过载保护</li> <li>● 输出晶体管安全区域保护</li> <li>● 内部短路电流限制</li> <li>● 无需外部元件</li> </ul>
典型应用	
工作原理图	
<b>Vin</b> 最大值	22 V
<b>Vout</b>	5 V
<b>Iout</b> 最大值	100 mA
<b>Icc</b>	3 mA
电压差	1.2 V
波纹抑制	62 dB
封装形式	TO-92 & SOT-89-3
购买	联系客服服务中心